

Manual de reconexión envoy sistema enphase



ÍNDICE





USO DE UN CABLE DE RED ETHERNET CAT. 5.E



Conectar el cable directamente entre el Envoy y el router



La luz led de la nube deberá quedarse en verde fijo. Si no es así, se debe comprobar la conexión a internet conectando el cable a un PC y al router







USO DE CONECTORES PLC

1

Conectar los cables de red entre el Envoy y el PLC, y entre el PLC y el router



Enchufar los puentes directamente en tomas de corriente individuales, no en regletas







Si el led de la nube se queda en verde fijo = conexión correcta



Cuadro de protecciones AC

CAMBIO AUTOMÁTICO DE WI-FI (MODO WPS)

Mantener presionado el botón de arriba del Envoy-S durante unos segundos hasta que la luz led de la nube empiece parpadear en verde, mientras busca la conexión del router

Activar la función WPS del router











Esperar a que el led de la nube se quede en verde fijo = emparejamiento correcto

Si nuestro Envoy está conectado mediante Wi-Fi a internet y cambiamos de router o la contraseña, deberemos actualizar la configuración:

Pulsar y soltar el botón superior del Envoy. La luz led del móvil se encenderá en verde fijo para indicarnos que el Envoy ha activado la red Wi-Fi propia









Buscar en nuestro teléfono móvil la red Wi-Fi del Envoy (ENVOY_XXXXX). Es una red abierta, sin contraseña





Abrir el navegador en nuestro teléfono móvil y teclear la siguiente dirección: 172.30.1.1

Esperar a que se cargue una ventana similar a la mostrada. Podemos cambiar el idioma desde la esquina superior derecha (Configuración/Settings)







Bajar y pulsar en Wi-Fi



Aparecerá una ventana. Introducir usuario y contraseña indicados

10 Wh Ciclo de vida	
Consumo	
-1 W 09 Oct, 2020 5:00 P.M.	
-6 Wh Ciclo de vida	
Energía neta	
2 W 09 Oct, 2020 5:00 P.M.	
Exportando a la red eléctrica	
Supervisión	
No conectado a Enlighten Último reporte: 02 Oct, 2020 9:54 P.M.	
Celular	>
Ethernet	>
Wi-Fi	•
Herramientas de diagnóstico	>
Microinversores	
1 Detectado	







Esperar a que cargue el menú. Hacer clic en: Seleccionar otra red



7

Seleccionar la nueva red 8

Introducir la contraseña de la red Wi-Fi. Clic en Conectar

😑 ENPHASE.	Settings 👻
Select Network	
Available Networks	
ADAMO-BC5B-5G	8
MiFibra-0E56	£ 🔅
MiFibra-2378	0 🛜
MiFibra-739C	a 🔶
MIWIFI_Grae	B 🛜
MOVISTAR_D7BF	8 🔅
MOVISTAR_PLUS_D7BF	a 🔅
vodafone1C98-5G	B 🔶
Connect Other Network	





9

Esperar a que se complete el cambio

Please Wait				
0	Please wait while the Envo MIWIFI_Grae This process may take up t and you may need to recor Envoy once it completes.	y connects to to 3 minutes, nnect to the		
Mittheas	9979	A		
		A 😳		
		£ 🖘		
		A 🗢		
		A 😳		
		8 ?		
		A 😳		
undefine	-5190	6		

11



Comprobar que se ha completado. Clic en OK Comprobar que el Envoy ya está conectado a la red. Clic en la flecha de atrás

Successfully Connected	×
The Envoy has successfully connected to MIWIFI_Grae.	
Return to Overview.	
Note: It may take up to a minute before the Enlighten connection status is updated.	
	ок







Nuestro Envoy ya está conectado a internet de nuevo. Cerrar el navegador

Medicion	
Producción	
2 W 09 Oct, 2020 5:33 P.M.	
11 Wh Ciclo de vida	
Consumo	
-1 W 09 Oct, 2020 5:33 P.M.	
-7 Wh Ciclo de vida	
Energía neta	
3 W 09 Oct, 2020 5:33 P.M.	
Exportando a la red eléctrica	
Supervisión	
Conectado a Enlighten Último reporte: 09 Oct, 2020 5:32 PM.	?
Celular	>
Ethernet	>
Wi-Fi	Activa 🗲





AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

CORREO clientes@solfy.net

REDES SOCIALES

SITIO WEB www.solfy.net

@solfy_net